

D45 - 322040 adreslenmesi

Not: Önce ürünü daire adresi 1 olarak kodlamalıyız. Daha sonra max. daire sayısını daha sonra istediğiniz daireyi kodlayabilirsiniz.

1. Aşama - Daire adresi 1 kodlama:

1. Kapi kilit tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın. (Mavi LED isik sönecektir)
2. Güvenlik tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın
3. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
4. Güvenlik tusuna **1** kere basın (01__)
5. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
7. Kapi kilit tusuna 1 kere basın (010_)
8. Güvenlik tusuna **9** kere basın (0109)
9. Kapi kilit tusuna 1 kere basın (uzun beep sesi gelecektir)
10. Mavi Led isik yanana kadar bekleyin
11. Kapıcı ünitesi **01** olarak adreslenmiştir.

2. Aşama - Max daire adresi kodlama:

1. Kapi kilit tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın. (Mavi LED isik sönecektir)
2. Güvenlik tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın
3. Tekrar Güvenlik tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın
4. Güvenlik tusuna 9 kere basın ve bırakın
5. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
6. Güvenlik tusuna 9 kere basın ve bırakın
7. Kapi kilit tusuna basın (uzun beep sesi gelecektir)
8. Mavi Led isik yanana kadar bekleyin

3.Aşama- Daire adresi kodlama

1. Kapi kilit tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın. (Mavi LED isik sönecektir)
2. Güvenlik tusuna uzun beep sesi gelene kadar basili tutun ve ses gelince bırakın
3. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
4. Güvenlik tusuna 1 kere basın (01__)
5. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
6. Güvenlik tusuna 2 kere basın (012_)
7. Kapi kilit tusuna 1 kere basın
8. Güvenlik tusuna 9 kere basın (0129)
9. Kapi kilit tusuna 1 kere basın (uzun beep sesi gelecektir)
10. Mavi Led isik yanana kadar bekleyin
11. Kapıcı ünitesi 29 olarak adreslenmiştir